6 de noviembre de 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M148-24 - Controlador de baterías para 12 o 24 V/DC



Protege baterías de coche contra descarga total por desconectar a tiempo dispositivos consumidores como cajas frigoríficas, calefacciones, etc. Él conecta de nuevo cuando la tensión normal regresa. Reconocimiento automático de la batería (12 o 24 V).

Technical Data:
Tensión de servicio: acumulador de 12 V o 24 V (el módulo conmuta automáticamente).
Potencia de ruptura máx.: 40 A para 10 sec. como máximo o 20 A potencia constante, siempre solamente con una buena ventilación!
Tensión de desconexión: ajustable de aprox. 9,8 - 11,3 V con 12 V / aprox. 20 - 23,2 V con 24 V (señal acústica antes de la desconexión, se puede desactivar)
Tensión de reconexión: aprox. 1,2 - 1,6 V más que la tensión de desconexión ajustada.
Elemento de desconexión: transistor power MOS en el conductor positivo.
Consumo de electricidad independiente: aprox. <1,2 mA en estado “desconectado”, aprox. <2,4 mA en estado “conectado” (el LED destella).
Medidas: aprox. 87 x 60 x 33 mm