16 listopada 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M152K - Pojemnościowy, czujnik deszczu



Gdy całkowicie izolowana płytka z czujnikiem stanie się mokra (np. od kropel deszczu), wówczas włącza się przekaźnik. W przeciwieństwie do czujników deszczu z czujnikiem metalowym ten czujnik pracuje na zasadzie pojemnościowej. To znaczy, że przełącza on także przy zetknięciu z wodą destylowaną (przypadku bardzo czystego deszczu). Dzięki temu okna dachowe mogą zostać zamknięte, markizy schowane albo tylko może zostać wydany komunikat o deszczu. 2 wbudowane diody LED pokazują fakt zadziałania. Istnieje możliwość ustawienia czułości.

Dane techniczne:
Napięcie robocze: 12 V/DC
Pobór prądu max.: ok. 130 mA
Styk przekaźnikowy: 1 x WŁĄCZ, max. 25 V 2,5 A obciążenia
Ogrzewanie czujnika: automatyczne, gdy nastąpi kontakt z deszczem
Dioda LED 1: wskaźnik, że czujnik deszczu działa
Dioda LED 2: wskaźnik, że wykryto deszcz i że przekaźnik przełączył Czas włączenia przekaźnika: tak długo, jak długo czujnik jest mokry
Regulacja: czułości
Aktywna powierzchnia czujnika: ok. 26 x 32 mm
Łączne wymiary: ok. 65 x 45 x 36 mm