Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M113D - Цифровой таймер 12 V/DC





Таймер с регулировкой времени в следующих диапазонах: 1–2047 секунд и 1–2047 минут. Счетчик времени включается по нажатию клавиши и выключается после достижения установленного времени. Вторая кнопка позволяет остановить процесс в любой момент. Существует возможность подключения внешних кнопочных выключателей (не прилагаются). Таймер также можно запустить с помощью внешних импульсов управления (3 - 24 В / DC) или автоматически после включения с помощью подключения Elko (22 мкФ 50 В).

Технические данные:

Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока ±5 %
Потребление тока: В выключенном состоянии: <6 мА, во включенном состоянии: <50 мА
Переключающий контакт: 1 x ВКЛ, макс. 24 В, макс. 10 А переменного
или постоянного тока
Подключение: Клеммная планка для дополнительной
кнопки включения, кнопка выключения, переключающий контакт, 12 В Подключение рабочего напряжения
Индикатор: по 1 светодиоду для индикации «Рабочий режим» и «Включение» Настраиваемое время срабатывания: От 1 до 2047 секунд с интервалами в 1 секунду или от 1 до 2047 минут с интервалами в 1 минуту Точность настройки временных
отрезков: ок. ±10 %
После начала отсчета времени включение может быть в любой момент прервано нажатием кнопки «Выкл»
Автоматический запуск: Подсоединение конденсатора — 22 мкФ, >50 В — к клеммам для кнопки запуска обеспечивает автоматическое включение таймера при подведении рабочего напряжения
Габариты: ок. 120 x 70 x 30 мм (без учета крепежных ножек)