



**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
Leher Landstr. 20  
27607 Geestland  
Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>  
email: [info@kemo-electronic.de](mailto:info@kemo-electronic.de)

HR.Nr. HRB 111 486  
UstNr: DE 814 380 369

## M152K - Датчик дождя, ёмкостный



Когда полностью изолированная пластина датчика становится влажной (например, от капель дождя), включается реле. В отличие от датчиков дождя с металлическим сенсором, этот датчик работает ёмкостно. Это означает, что он также включается при контакте с дистиллированной водой (в случае полностью чистого дождя). После этого слуховые окна закрываются, маркизы (навесы) убираются, или просто выдается сообщение о дожде. 2 встроенных светодиода показывают функцию. Чувствительность регулируется.

### **Технические данные:**

Рабочее напряжение: 12 Вольт/DC Потребление

тока макс.: приблизительно 130 мА

Контакты реле: 1 х вкл. с допустимой нагрузкой макс. 25 Вольт, 2,5 А

Подогрев сенсорного датчика: автоматический после соприкосновения с каплями дождя Светодиод

1: показывает, что датчик дождя включен Светодиод

2: показывает, что дождь зарегистрирован и реле включено

Продолжительность включения реле: пока сенсорный датчик является мокрым

Регулируемая чувствительность

Активная площадь датчика: приблизительно 26 x 32 мм

Общие габариты: приблизительно 65 x 45 x 36 мм