10 de noviembre de 2026

Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M237 - Preamplificador estéreo



Preamplificador estéreo universal para micrófonos y aplicación universal. El módulo se conecta simplemente entre un amplificador final estéreo y una fuente de señal demasiado débil (por ejemplo, un micrófono).

Technical Data:
Tensión de servicio: 9 - 24 V/CC estabilizado (o batería)
Consumo de corriente: aprox. 3,4 mA ± 20% con 12 V (sin carga)
Gama de frecuencias: aprox. 8 Hz - 60 kHz, 3 dB con U out 1,5V RMS
Impedancia de entrada: 100k Ω
Carga de salida: > 2k Ω
Amplificación: aprox. 30 dB ± 20%
Distorsión: ≤ 0,02% ± 20%
Medidas: aprox. 40 x 40 x 12 mm (sin bridas de fijación)