

**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M237 - Przedwzmacniacz-Stereo***** NEU *****

Uniwersalny przedwzmacniacz stereo dla mikrofonu lub uniwersalnego zastosowania. Moduł podłączamy między stereofonicznym wzmacniaczem mocy a źródłem słabego sygnału (np. mikrofonu).

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 9 - 24 V/DC stabilizowane (lub akumulator)
 Pobór prądu: ok. 3,4 mA \pm 20% przy 12V (bez obciążenia)
 Zakres częstotliwości: ok. 8Hz - 60kHz, 3dB przy U wyj. 1,5 V RMS
 Impedancja wejściowa: 100k Ω
 Obciążenie wyjścia: > 2k Ω
 Wzmocnienie: ok. 30dB \pm 20%
 Zniekształcenia: \leq 0,02% \pm 20%
 Wymiary: ok. 40 x40 x12 mm (bez zaczipów mocujących)