

**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
 Leher Landstr. 20  
 27607 Geestland  
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>  
 email: [info@kemo-electronic.de](mailto:info@kemo-electronic.de)

HR.Nr. HRB 111 486  
 UstNr: DE 814 380 369

## M237 - Предусилитель стерео



Универсальный предусилитель стерео для микрофонов и универсального использования. Блок подключается между выходным усилителем стерео и слабым источником сигнала (например, микрофоном).

### **Технические данные:**

Рабочее напряжение: 9 - 24 В постоянного тока (или аккумулятор)

Потребление тока: прибл. 3,4 мА  $\pm 20\%$  при 12 В (без нагрузки)

Диапазон частот: прибл. 8 Гц - 60 кГц, 3 дБ при U 1,5 В RMS

Входное сопротивление: 100к  $\Omega$

Нагрузка на выходе: > 2к  $\Omega$

Усиление: прибл. 30 дБ  $\pm 20\%$

Искажение:  $\leq 0,02\% \pm 20\%$  | Размеры: прибл. 40 x 40 x 12 мм (без крепления)