Kemo Electronic GmbH
Rolf Wittig
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M237 - Предусилитель стерео



Универсальный предусилитель стерео для микрофонов и универсального использования. Блок подключается между выходным усилителем стерео и слабым источником сигнала (например, микрофоном).

Технические данные:
Рабочее напряжение: 9 - 24 В постоянного тока (или аккумулятор)
Потребление тока: прибл. 3,4 мА ±20% при 12 В (без нагрузки)
Диапазон частот: прибл. 8 Гц - 60 кГц, 3 дБ при U 1,5 В RMS
Входное сопротивление: 100k Ω
Нагрузка на выходе: > 2k Ω
Усиление: прибл. 30 дБ ±20%
Искажение: ≤ 0,02% ±20% | Размеры: прибл. 40 x 40 x 12 мм (без крепления)