


**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
 Leher Landstr. 20  
 27607 Geestland  
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>  
 email: [info@kemo-electronic.de](mailto:info@kemo-electronic.de)

HR.Nr. HRB 111 486  
 UstNr: DE 814 380 369

**M055 - Stereo Verstärker 3W**

Dieser Universal-Stereo-Verstärker ist rüttelfest und wasserdicht vergossen. Die Betriebsspannung sollte in der Regel 9 V betragen (max. 10 V). Er eignet sich für viele Anwendungen, u.a. auch als leistungsfähiger „Nachbrenner“ für Stereo-Walkmans. Dann können an Ihrem Walkman auch Lautsprecher angeschlossen werden.

Lieferbares Zusatzmodul:

M040N - Universal Vorverstärker (für Stereobetrieb sind 2 Stück erforderlich)

M237 - Stereo-Vorverstärker

**Technische Daten:**

Betriebsspannung: 3 - 10 V/DC

Ausgangsleistung: max. 3 W Musikleistung (2 x 1,5 W)

Lautsprecheranschluss: 8 - 32 Ohm

Eingangsempfindlichkeit: < 100 mV

Frequenzgang: ca. 20 - 20.000 Hz

Maße: ca. 60 x 45 x 20 mm (ohne Befestigungslaschen)

**M055**