

**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
 Leher Landstr. 20  
 27607 Geestland  
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>  
 email: [info@kemo-electronic.de](mailto:info@kemo-electronic.de)

HR.Nr. HRB 111 486  
 UstNr: DE 814 380 369

## M202 - Activador de acumuladores de plomo / Regenerador 12 V



Actúa contra el depósito de sulfato de plomo y prolonga de esta manera la durabilidad del acumulador de coche. Se descompone activamente el sulfato de plomo y se impide el depósito respectivamente por impulsos de corriente intensos y muy breves. Con indicación LED.

### **Technical Data:**

Tensión de servicio: aprox. >11 - 16 V  
 Desactivación automática: aprox. <11 V  
 Corriente pulsatoria máx.: aprox. <100 A  
 Duración corriente pulsatoria: aprox. <100 µseg.  
 Repetición de impulsos: aprox. todos los 5 seg.  
 Consumo de corriente: aprox. <0,2 mA  
 Indicación de impulsos: LED  
 Se puede emplear también para acumuladores de gel  
 Medidas: aprox. 74 x 51 x 30 mm (sin pies de fijación)