

**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
 Leher Landstr. 20  
 27607 Geestland  
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>  
 email: [info@kemo-electronic.de](mailto:info@kemo-electronic.de)

HR.Nr. HRB 111 486  
 UstNr: DE 814 380 369

## M240 - Regulador de potencia 230 V/AC, 10 A, multifunción



Regulador de potencia para dispositivos consumidores de 230 V/AC como motores, lámparas, etc. El regulador es a prueba de sobrecargas y puede ser regulado a través de un potenciómetro (100 K lin.), una tensión de control (0 - 10 V) o con señales PWM (0 - 100%, 100 - 10.000 Hz).

### **Technical Data:**

Tensión de servicio: 220 - 230 V/AC 50 - 60 Hz

Carga máx. conectable: 10 amperios (2.300 W)

Tipo de regulación: corte de onda

Conexión: arranque suave

Indicación de funcionamiento, indicación de sobrecarga: LED bicolor

Opciones de regulación: con potenciómetro 100 K lin o tensión de servicio 0 - 10 V/DC o señal PWM 3 - 24 V 100 - 10.000 Hz

La entrada de señal de control está completamente aislada del bucle de control de carga.

Conexiones: Contactos enchufables enchufes planos 6,3 mm y 2,8 mm

Medidas: aprox. 87 x 60 x 33 mm