


**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M122 - Wyłącznik zmierzchowy 12 V/DC

Włącza przy zapadnięciu zmierzchu np: lampy i wyłączza o świcie (dla domów letniskowych zasilanych z akumulatora, jachtów, pojazdów kempingowych itd.).
 Wyjście włączające: Przełącznik 1 x styk przełączany max. 3 A.

Wrażliwość na światło można regulować poprzez częściowe mechaniczne przysłonięcie czujnika.

Connection plan for 12 V load, without external power source

Dane techniczne:

Napięcie pracy: 12 V / DC (11 - 14 V)

Pobór prądu: około 2 mA / 35 mA (przełącznik OFF / ON)

Styk przełącznika: 1 x przełączany, max. 25 V, 3

Zakres temperatur pracy: od -15 do + 50 ° C

Jasność włączania: ok. 25 Lux ± 20%

Jasność wyłączenia: ok. 45 Lux ± 20%

opóźnienie przełączania: ok. 3 - 4 sekundy

Wymiary: ok. 72 x 50 x 32 mm (bez uchwytów montażowych, z czujnikiem)