

**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M122 - Сумеречный выключатель 12 Вольт

Включает при наступлении темноты напр. лампы и на рассвете их выключает (для дач с напряжением питания от аккумулятора, лодок, фургонных для жилья, и т.д.). Контакты реле: 1 х переключатель. макс. 3 Ампера. Световую чувствительность прибора можно изменить частичным закрытием датчика.

Connection plan for 12 V load, without external power source

Технические данные:

Рабочее напряжение: 12 Вольт постоянного напряжения (11 - 14 Вольт)

Потребляемая мощность: прил. 2 мА / 35 мА (реле выкл /вкл)

Контакты реле: 1 х переключения, макс. 25 Вольт

Диапазон рабочих температур: прил. -15 - +50°C

Сила света включением: прил. 25 Люкс ±20%

Световой переключение интенсивности-офф: прил. 45 Люкс ±20%

Задержка переключения: прил. 3 - 4 секунды

Размеры: прил. 72x50x32 мм (без крепления)

