



**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic  
Leher Landstr. 20  
27607 Geestland  
Germany

Phone: +49 4743 9338-0  
Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>  
email: [info@kemo-electronic.de](mailto:info@kemo-electronic.de)

HR.Nr. HRB 111 486  
UstNr: DE 814 380 369

## M032S - Универсальный усилитель 12 Ватт "Plug & Play"



Данный модуль оснащен кабелем для подключения громкоговорителя и регулятором громкости, а так же соответствующими разъемами для подключения входного сигнала и источника питания.  
Доступные аксессуары: M040N - Универсальный предварительный усилитель

### **Технические данные:**

Напряжение питания: 8 - 16 вольт

Потребляемый ток: макс. 800 mA

Входной сигнал: <80 mV

Громкоговорители: 4 - 16 Ohm

Выходная мощность: макс. 12 Ватт при 16 вольт на одном 4 Ohm громкоговорителю

Частота: примерно 40 - 20.000 Hz

Клема входного напряжения: для штекера 2,1 мм

Габариты: примерно 73 x 60 x 43 мм (без крепления)

